THREELINE
ITALIA

KLAUS
KLS120-40

Plafoniera stagna con piastra
LED 40W 1200mm



ALTA EFFICIENZA
122 lm/W

PRO

5 GARANZIA

HQ HIGH QUALITY


TRIDONIC

www.threelineitalia.it

SCHEDA TECNICA · DATI DEL PRODOTTO

Dati elettrici	
Ingresso	220 ~ 240 Vac
Frequenza di rete	50/60Hz
Potenza	40 W
Fattore Potenza	>0,9
N° di LED	90 chips LED
Potenza del LED	0,44 W
Classe di protezione IEC	Classe I
Dati fotometrici	
Efficienza luminosa	122 lm/W
CRI (Ra)	> 80
Flusso luminoso (Nominale / Reale) CCT	5300lm · 4885lm · 5700K · BF 5300lm · 4885lm · 4000K · BN
Intensità luminosa	1759 cd
SDCM deviazione standard corrispondenza cromatica	<3
Angolo di apertura	120°
Temp. Funzionamento	-10°C ~ +50°C
N° commutazioni	30.000
Certificazioni	CE, RoHS
Efficienza energetica	A+
Vita utile	50.000 (L70B10)
Materiali e caratteristiche fisiche	
Corpo	PC
Diffusore	PC
Finitura	Gris RAL 7035
Misure in mm (lunghezza x larghezza x altezza)	1200 X 100,56 X 72,5
Peso (g)	1500
Caratteristiche	
Grado IP	IP65
Grado IK	IK08
Opzioni	
Possibilità di regolazione	Optional (vedi tabella di regolazione)
Possibilità di kit di emergenza	Optional (KEU603)
Possibilità di sensore di movimento	Optional (Interno MC605V/D) Optional (Esterno SC65D)
Imballi	
Misure dell'imballo	1235 X 215 X 320
Peso dell'imballo (kg)	13,5
Unità (pezzi/scatola)	8 pezzi per scatola


Misure in mm



Ottica

Angolo di apertura 120°

H (m)	Diametro (m)	Emax (lx)
1	3.25	1181
2	5.32	439
3	7.99	195
4	10.65	110



Viale dei Primati Sportivi, 21 · 00144 Roma (RM) Italia · T. +39 06 40410165/6
info@threelineitalia.it · **www.threelineitalia.it**


Codici

		W				CCT	CRI
KLS120-40BF	RAL 7035	40 W	5300 lm	4800 lm	120°	BF: 5700K	> 80
KLS120-40BN	RAL 7035	40 W	5300 lm	4800 lm	120°	BN: 4000K	> 80


Possibilità di regolazione

	Tipo regolazione
D110	Regolazione 0/1-10V
DA	Regolazione DALI o pulsante


Installazione




Scollegare l'alimentazione elettrica prima di iniziare l'installazione.




Segnare la posizione dei fori di fissaggio dei supporti di installazione della plafoniere. Fissare i supporti con le viti necessarie.




Aprire le clip di chiusura come indicato nell'immagine. Sollevare il diffusore. Premere i supporti di acciaio inossidabile per rimuovere la piastra metallica.




Togliere il dado del pressacavi e introdurvi il cavo attraverso. Realizzare la connessione dei cavi nel blocco connettori seguendo lo schema riportato nell'immagine.



Stringere di nuovo il dado del pressacavi. Rimettere in posizione la piastra metallica all'interno del corpo illuminante. Chiudere il diffusore.



Fissare la plafoniera stagna ai supporti anteriormente posizionati sul soffitto.



Ricollegare l'alimentazione elettrica.

IP65 PRO 120° OPCIONAL 1 seg 2 seg OFF ON X30.000 50.000h A 0.18 cos Ø >0.9 CRI >80

Rev 1911

Viale dei Primati Sportivi, 21 · 00144 Roma (RM) Italia · T. +39 06 40410165/6
info@threelineitalia.it · **www.threelineitalia.it**